

ROZHRANÍ SET-TOP-BOXU PRO PŘIPOJENÍ K TELEVIZNÍMU PŘIJÍMAČI

Set-Top-Box 3800TW

Pro správnou funkčnost set-top-boxu ověřte, zda váš televizní přijímač disponuje následujícími vstupy:

SCART

Norma EN 50049-1

TV SCART

Video: CVBS, RGB, Y/C (S-VIDEO) výstup

Audio: Stereo výstup

AV control : pin 8

VCR SCART

Video: CVBS vstup/výstup

RGB vstup

Y/C (S-VIDEO) vstup

Audio: Stereo vstup/výstup

AV control : přepínání vstup/výstup (pin 8)

HDMI

Verze HDMI: 1.2a

Verze HDCP: 1.2

Typ: A

Rozlišení: 720x576 (SD), 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080i)

Formát konverze 4:3, 16:9

DODATEČNÝ AUDIO VÝSTUP

Konektor RCA: Stereo

Optický SPDIF (IEC 60958-1,3): Stereo

Set-top-box obsahuje i DVB-T tuner

Frekvenční pásmo: VHF III: 174-231MHz, UHF IV/V: 470-861MHz

FFT mód: 2K, 8K

Modulace: QPSK, 16 QAM, 64 QAM

Konvoluční dekodér: $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{8}$

Ochranný interval: $\frac{1}{32}$, $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$

Šířka kanálu: 7, 8MHz

Video: MPEG 2, MPEG 4 (H264)

Teletext: VBI (DVB EN 300 472)

RF modulátor: PAL B/G

OSTATNÍ

Rozměr: 290 x 205 x 55 mm (Š x H x V)

Pracovní teplota: +5 až +40 °C

ZADNÍ POHLED

